Gerado a 18/10/2026 15:05

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Emitir ao vivo no SonicPanel e no VoxStream: BUTT, Mixxx ou SAM com servidor, porta e senha

VPS e Servidores

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-6666	v2026.10.18	Angola · Português

MozOut Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/6666

A resposta curta: para ir para o ar ao vivo precisa de um programa emissor (o **encoder**) no computador do estúdio, e de três dados: o **endereço do servidor**, a **porta** e a **senha da transmissão**. Se o servidor da sua rádio é **Icecast**, juntam-se o **ponto de montagem** e o utilizador `source`. Os dados reais vêm no e-mail que recebeu quando a rádio foi criada; neste artigo usamos `stream.oseudominio` e a porta `8000` só como **exemplo**. Quando liga o encoder, a emissão ao vivo passa à frente do AutoDJ; quando desliga, o AutoDJ volta. Funciona assim no SonicPanel e no VoxStream.

Que programa usar

Programa	Onde corre	Bom para
BUTT	Gratuito; Windows, macOS e Linux	Quem só quer ligar o microfone e a mesa e emitir. Simples, leve, faz uma coisa e bem.
Mixxx	Gratuito; Windows, macOS e Linux	DJs que misturam música ao vivo, com dois ou mais decks, e querem emitir do mesmo programa.
SAM Broadcaster	Pago; Windows	Estúdios com grelha própria no computador, cartões de jingles e muita automação local.
RadioBOSS	Pago; Windows	Parecido com o SAM: automação no computador do estúdio, com emissão para o servidor.
WebDJ do VoxStream	No navegador, sem instalar nada	Só no VoxStream: emitir de qualquer computador, sem programa. Útil para um directo rápido fora do estúdio.
Microfone pelo navegador no SonicPanel	No navegador, conforme a versão do painel	Uma intervenção curta sem encoder. Se a sua versão do painel não o tiver, use um dos programas acima.

Ligar o encoder, passo a passo (exemplo no BUTT)

1. **Tenha à mão o e-mail da rádio:** endereço do servidor, porta, senha da transmissão e, no Icecast, o ponto de montagem. A senha da transmissão **não é** a senha de entrada no painel.

2. **No BUTT, abra Settings > Main > Server > Add.** Dê um nome, escreva o endereço (no exemplo, `stream.oseudominio`), a porta (no exemplo, `8000`) e a senha da transmissão.

3. **Escolha o tipo de servidor:** Shoutcast ou Icecast, o que a sua rádio usa. No Icecast escreva também o ponto de montagem e o utilizador `source`. Não sabe qual é? Veja **Shoutcast ou Icecast no SonicPanel**.

4. **Em Settings > Audio, escolha o formato e a qualidade:** MP3 ou AAC+ funcionam nos dois painéis. A qualidade (o bitrate) tem de caber no plano: até 128 kbps no Streaming Pro, 192 kbps no Plus e 320 kbps no Ultra. Mais detalhe em **formatos e qualidade em cada painel**.

5. **Carregue no botão de emitir** (o de play). O BUTT diz que está ligado e começa a contar o tempo de emissão.

6. **Confirme como ouvinte:** abra o link de ouvir noutro aparelho, por exemplo o telemóvel com os dados móveis. Deve ouvir-se a si, com um pequeno atraso, que é normal.

7	**No Mixxx e no SAM** os mesmos dados vão para as opções de emissão (no Mixxx, «Live Broadcasting»). Os nomes mudam de programa para programa, os dados são sempre os mesmos.

A senha da transmissão é a chave da sua rádio. Quem a tiver pode pôr no ar o que quiser, com o nome da sua rádio. Não a mande por mensagem a quem não precisa, não a escreva em capturas de ecrã partilhadas e, se um DJ sair, mude-a ou apague a conta dele. Veja **senha forte e gestor de senhas**.

Não liga? Em quase todos os casos é uma de três coisas: a senha tem um espaço a mais, o tipo de servidor está trocado (Shoutcast em vez de Icecast ou ao contrário), ou a rede do estúdio bloqueia a porta. Para testar a última, ligue o computador à internet do telemóvel e tente outra vez.

O encoder não liga ou os ouvintes não o ouvem? Diga-nos o programa que usa, o tipo de servidor e o erro que aparece (uma imagem do ecrã ajuda).

Abrir pedido de suporte

VEJA TAMBÉM

Shoutcast ou Icecast no SonicPanel: as diferenças e qual escolher

AAC+, MP3, FLAC ou OGG: formatos e qualidade em cada painel

Contas de DJ no SonicPanel: permissões, o widget de DJ ao vivo e a gravação automática

Primeiros passos no VoxStream: entrar e pôr a rádio no ar

Servidor de Streaming: primeiros passos no SonicPanel

Como tirar uma captura de ecrã ou gravar o ecrã para mostrar um problema ao suporte

Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020	37 mil+	130+
FUNDADA	CLIENTES	INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@mozout.com · +244 942 011 191 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-6666 · v2026.10.18 · Gerado a 18/10/2026 15:05